

## Kabelbaum F1L514 Leitungsstückliste /Abschrift

Bezeichnung	Kabelquerschnitt	Kabellänge	Markierung
1 Leitung	4 mm <sup>2</sup>	160 mm	schwarz
2 Leitung	4 mm <sup>2</sup>	100 mm	schwarz
3 Leitung	4 mm <sup>2</sup>	130 mm	schwarz
4 Leitung	4 mm <sup>2</sup>	320 mm	schwarz
5 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	350 mm	schwarz
6 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	120 mm	schwarz
7 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	300 mm	grau
8 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	300 mm	gelb
9 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	300 mm	weiß
10 Leitung	1,5 mm <sup>2</sup>	300 mm	schwarz/gelb
11 Leitung	-----		
12 Leitung	-----		
13 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	350 mm	schwarz
14 Leitung	1,5 mm <sup>2</sup>	300 mm	schwarz/rot
15 Anlasserkabel	24 mm <sup>2</sup>	620 mm	schwarz
16 Masseband	21/24 mm <sup>2</sup>	150 mm	
17 Leitung	1,5 mm <sup>2</sup>	1100 mm	schwarz/rot
18 Leitung	1,5 mm <sup>2</sup>	1100 mm	schwarz/gelb
19 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	790 mm	grau
20 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	790 mm	gelb
21 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	790 mm	weiß
22 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	550 mm	grün
23 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	720 mm	schwarz/gelb
24 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	1170 mm	grau/schwarz
25 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	1170 mm	gelb/schwarz
26 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	1170 mm	weiß/schwarz
27 Leitung	6 mm <sup>2</sup>	1300 mm	rot
28 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	1400 mm	schwarz/weiß
29 Leitung	4 mm <sup>2</sup>	1250 mm	rot
30 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	1250 mm	hellblau
31 Leitung	4 mm <sup>2</sup>	970 mm	schwarz
32 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	2980 mm	schwarz/rot
33 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	2780 mm	grau/rot
34 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	2980 mm	schwarz/grau
35 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	2980 mm	schwarz/grün
36 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	2930 mm	schwarz
37 Leitung	1 mm <sup>2</sup>	2780 mm	schwarz/rot

Diese Abschrift entstammt der Ersatzteilliste Seite 141 und die Leitungskennzeichnung entspricht der Ersatzteilliste Seite 140.

Diese Angaben erfolgen ohne Gewährleistung auf Richtigkeit.

Passer Montanus

Bremen, 09.06.2011

Nur zur privaten Nutzung freigegeben